



JUNG A42FWW FUNK-WANDESENDER -FLACH-

- 2-kanalig

Art.: 1057537

EAN: 4011377019515

Type: Alpinweiß

Herstellernummer: A42FWW

Herstellertyp: A 42 F WW

Hersteller: JUNG

Beschreibung:

Funk-Wandsender "Flach"

Der Funk-Wandsender sendet bei Tastenbetätigung ein Funk-Telegramm, das von allen Empfängern des Funk-Management-Systems verstanden und ausgewertet wird. Alles Aus, Lichtszenenspeicherung und -abruf möglich.

Montage erfolgt mit den jeweiligen Rahmen durch Kleben oder Schrauben direkt auf ebenem Untergrund (Putz, Holz, Glas, Spiegel oder Gerätedose).

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld)

Batteriebetrieb mit einer Lithium-Knopfzelle (CR 2032), gehört zum Lieferumfang.

Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre

rote LED: Funktionsanzeige

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Lichtszenenbefehlen
- Aufputzmontage
- Betrieb mit geeigneten Funkaktoren

Produkteigenschaften

- Je zwei gegenüberliegende Tasten gehören zu einem Kanal
- Funktionen mit 3-fach Funktionsschalter einstellbar
- Sonderfunktionen "Alles-Aus" oder "Lichtszene" können einzelnen Tasten zugeordnet werden
- Batteriebetriebenes Gerät

Technische Daten

Nennspannung: DC 3 V
Batterietyp: 1 x Lithium CR 2032 (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur: 0 ... +55 Grad C
Relative Feuchte: max. 75 % (keine Betauung)
Schutzart: IP 20
Trägerfrequenz: 433,42 MHz (ASK)

Spezifikation:

Anzahl der Kanäle: 2

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Farbe: weiß

Fenstersender: nein

Fernbedienung: ja

Geeignet für Anzeigeelement: nein

Geeignet für Dimmer: ja

Geeignet für Jalousieschalter: ja

Geeignet für Schalter: ja

Halogenfrei: ja

Handsender: nein

Hersteller: JUNG

Montageart: Aufputz

Oberfläche: sonstige

RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Reichweite: 30

Signalübertragung: Funk

Wandsender: ja

Werkstoff: Kunststoff

Werkstoffgüte: Thermoplast